

Sie möchten auf Ihr GPS AERA 5x0 mit einem Windows-PC und dem bei Ihnen vorhandenen USB-Kabel neue Daten laden. Dazu erhalten Sie per mail-Anhang 2 Dateien ( eine -exe und eine .upl ). Das Ladeprogramm -exe und die Daten in der .upl-Datei sind nur für das am Anfang des Namens der .upl-Datei stehende GPS-Modell verwendbar - andernfalls zerstören Sie Ihr GPS-Gerät ! Das Laden erfolgt in den beiden Schritten **A:** und **B:**

**A: Vorbereitung zum Erhalt des UNLOCK-Codes:**

- A1) Nach dem Eingang der Update-mail bitte zunächst den Computer vom Internet trennen.
- A2) Auf dem Windows-Rechner ein neues Verzeichnis mit dem Namen 5x0-20xx einrichten, wobei xx die letzten beiden Ziffern des aktuellen Jahres sind.
- A3) Bitte alle erhaltenen Dateien aus dem email-Anhang in das neue Verzeichnis kopieren.
- A4) Sicherheitshalber bitte kontrollieren, ob alle Dateien in dem neuen Verzeichnis zu sehen sind.
- A5) In dem neuen Verzeichnis die Datei LOADyUSB.exe umbenennen in LOADyUSB.exe ( also das MINUS-Zeichen durch einen PUNKT ersetzen ).
- A6) Nach Anschluß des GPS an die USB-Schnittstelle des PCs und Einschalten des GPS ( mit Akku-Reserve 30 min ) muss das GPS vom PC erkannt werden; es sollte auf dem GPS-Display ein PC zu sehen sein ( andernfalls fehlt ggf. der richtige GPS-USB-Treiber auf dem PC ). Nun in dem neuen Verzeichnis die Datei LOADyUSB.exe doppelclicken. Es sollte dann sofort ein Fenster aufgehen, in dessen Freischaltkasten in der linken Box ein KEY erscheint.
- A7) Der angezeigte KEY-Code beweist bereits, dass der PC mit dem GPS korrekt kommuniziert.
- A8) Bitte teilen Sie nun diesen KEY und die UNIT-ID ( aus der GPS-Seite Database-Information ) per email mit, damit Sie den zum Update notwendigen UNLOCK-Code erhalten können.
- A9) Dann zunächst das Programmfenster per X schließen. Das GPS ist noch unverändert.

**B: Nach Erhalt des UNLOCK-Codes kann das Update erfolgen:**

- B1) Bitte halten Sie den UNLOCK-Code bereit und trennen den Computer dann vom Internet. UNBEDINGT jetzt zunächst noch eine evtl. im GPS eingesteckte SD-Card entfernen.
- B2) Jetzt verfahren Sie gemäß Punkt A6). Es erscheint dann wieder der KEY gemäß Punkt A7).
- B3) Nun in dem PC-Fenster den erhaltenen UNLOCK-Code korrekt in die rechte BOX eintragen.
- B4) Der Ladeprozess startet direkt nach Click auf den O.K. - button. Es darf nun nicht mehr eingegriffen werden und insbesondere auch nicht am Lade-Kabel gewackelt werden !!
- B5) Zunächst werden ca. 30 sec lang die alten Daten gelöscht, dann werden die neuen Daten in ca. 3 min geladen. Schließlich erscheint auf dem PC in der letzten Zeile dann die Nachricht "Transfer complete" ! Nach erfolgreichem Laden können Sie das Programmfenster per X schließen und das Daten-Kabel entfernen.
- B6) Vor dem Wieder-Einsetzen Ihrer evtl. entnommenen SD-Card sollten Sie prüfen, ob sich darauf ältere Daten der gerade erneuerten Kategorie befinden. Diese sollten Sie löschen !
- B7) Abschließend nach erneutem Aus-/Einschalten des GPS die neuen Daten kurz checken und ggf. auch einige Einstellungen zur individuellen Verwendungs-Optimierung überprüfen.
- B8) Nach Mitteilung des Ladeerfolgs erhalten Sie zur Nutzung noch ein paar .pdf-Infos.

**Stets GUTEN FLUG !**

**Mein GPS - Modell** ist ein:                      Garmin GPS AERA 5x0 / System-Software .....

Die Dateien wurden kopiert ins Verzeichnis: .....

Die GPS-Seriennummer ( System-Info: ID-Nummer ) ist: .....

Das Update wurde durchgeführt am ( Datum ): .....

Der KEY-Code in der linken Box lautete: .....

Der mitgeteilte UNLOCK-Code rechts lautete: .....